



Paso 1 – Acceda a la configuración del DWC-1000, Lo primero es crear los grupos de usuarios que accederán a la controladora. Diríjase a **Advanced > Users > Groups**

Luego haga click en **Add** para agregar un nuevo grupo




Paso 2 – En el apartado **Group Name** escriba un nombre para el grupo y luego marque la opción **Front Desk User**

* esta opción le permitirá luego crear un usuario que pueda gestionar las cuentas temporales, sin tener que acceder a la configuración del DWC-1000




Paso 3 – Luego se debe crear el usuario administrador de las cuentas para el portal captivo para esto dirijase a **Advanced > Users > Users**

haga click en **Add** para agregar un nuevo Usuario




Paso 4 – Cree el usuario, agregando el nombre de usuario que desee utilizar, en el apartado de **Select Group** seleccione el grupo creado anteriormente y en **Password** escriba una contraseña para el usuario



Paso 5 – El paso siguiente es configurar los perfiles de usuarios, para esto diríjase a **Setup > Captive Portal > Billing Profile** para configurar la forma que se gestionaran las cuentas de los usuarios

Haga click en el botón **add** para agregar un perfil



Paso 6 – A continuación puede crear diferentes tipos de perfiles de usuarios según lo que necesite.

Estos pueden ser límite de duración o por uso.

- Por límite de duración:

Debe activar la opción de **Valid with Begin and End time**

Start while account created: puede indicar el tiempo de duración desde que se crea el usuario.

Start while account login: puede indicar el tiempo de duración desde que el usuario ha ingresado con su cuenta.

Begin From: Puede indicar una fecha determinada para el uso de los usuarios.

- Por límite de uso:

Maximum Usage Time: puede indicar un tiempo de duración de uso del usuario. (el tiempo de desconexión, no cuenta)

Maximum Usage Traffic: puede indicar un máximo de tráfico de datos que el usuario puede utilizar

*Para el ejemplo crearemos tres perfiles llamados Tiempo, Fecha y Uso

Perfil tiempo:

The screenshot shows the 'BILLING PROFILE' configuration interface. At the top, there is a 'LOGOUT' link and a description: 'This page allows us to create new billing profile for temporary Captive Portal user'. Below this are 'Save Settings' and 'Don't Save Settings' buttons. The 'Profile Details' section includes: Profile Name (Tiempo), Profile Description (tiempo), Allow Multiple Login (checkbox), Allow customized account on Front Desk (checkbox), Allow batch generation on Front Desk (checkbox), Session Idle Timeout (10 Minutes), and Show alert message on login page while rest of usage time/traffic under (0 Hour). The 'Basic limit by duration' section has 'Valid with Begin and End time' checked, with 'Valid Begin' set to 'Start while account created' at 2 Hours. The 'Basic limit by usage' section has 'Maximum Usage Time' and 'Maximum Usage Traffic' unchecked, and 'Allow Frontdesk to Modify Usage' unchecked.

Perfil Uso:

The screenshot shows the 'BILLING PROFILE' configuration interface for a 'Uso' profile. It follows the same layout as the 'Tiempo' profile. The 'Profile Name' is 'Uso' and the 'Profile Description' is 'uso'. In the 'Basic limit by usage' section, 'Maximum Usage Traffic' is checked and set to 20 MB, while 'Maximum Usage Time' and 'Allow Frontdesk to Modify Usage' are unchecked.

Perfil Fecha:

BILLING PROFILE LOGOUT

This page allows us to create new billing profile for temporary Captive Portal user

Profile Details

Profile Name:

Profile Description:

Allow Multiple Login:

Allow customized account on Front Desk:

Allow batch generation on Front Desk:

Session Idle Timeout: (Minutes)

Show alert message on login page while rest of usage time/traffic under : Hour ▾

Basic limit by duration

Valid with Begin and End time:

Valid Begin:

Start while account created Hours ▾

Start while account login Hours ▾

Begin From

Allow Frontdesk to Modify Duration

Basic limit by usage

Maximum Usage Time: Hours ▾

Maximum Usage Traffic: MB ▾

Allow Frontdesk to Modify Usage

Paso 7 – En el siguiente podrá configurar la página del portal captivo para esto diríjase a **Setup > Captive Portal Setup**

Puede crear un perfil de portal captivo presionando el botón **Add** o editar uno de los perfiles existentes.

Product Page: DWC-1000 Hardware Version: A1 Firmware Version: 4.2.0.6_WW

D-Link

DWC-1000 // **SETUP** ADVANCED TOOLS STATUS HELP

Wizard
WLAN Global Settings
AP Management
WLAN Visualization
Option Port Settings
Network Settings
QoS
GVRP
Captive Portal
External Authentications
VLAN Settings
USB Settings

CAPTIVE PORTAL PROFILE LOGOUT

Captive Portal Login page is used for authentication on Captive Portal enabled interfaces.

List of Available Profiles

<input type="checkbox"/>	ProfileName	Status	Action
<input type="checkbox"/>	default	Not In Use	<input type="button" value="Show Preview"/>
<input type="checkbox"/>	default2	Not In Use	<input type="button" value="Show Preview"/>

Helpful Hints...
Captive portal login page display can be altered by modifying the settings available here.
[More...](#)

WIRELESS CONTROLLER

CUSTOMIZED CAPTIVE PORTAL SETUP LOGOUT







Captive Portal Login page is used for authentication on Captive Portal enabled interfaces.

General Details

Profile Name: default2

Browser Title: D-link Wireless Controller

Page Background: Image ▾

 Default  Add  Add  Add  Add  Add







Page Background Color: White ▾

Custom Color: (#) (CF00CF)

Minimal page for mobile devices:

Header Details

Background: Image ▾

 Default  Add  Add  Add  Add  Add

Header Background Color: White ▾

Custom Color: (#) (CF00CF)

Header Caption:

Caption Font: Times New Roman ▾

Font Size: Big ▾

Font Color: Green ▾

Login Details

Login Section Title: (Optional)

Welcome Message: (Optional)

Error Message: (Optional)

Footer Details


Change Footer Content:

Footer Content:


Footer Font Color: White ▾

Paso 8 – Para asociar el portal captivo a un SSID, diríjase a **Setup > Captive portal > Captive Portal SSID Setup**

Seleccione el SSID que tenga configurado en el DWC-1000 y que quiera utilizar con el portal captivo y luego presione el botón **Edit**



Paso 9 – Dentro de la configuración del SSID, seleccione **Temporary User** y luego seleccione el perfil de portal captivo que utilizara.




Paso 10 – Para poder gestionar los usuarios debe acceder al **Frontdesk** desde donde el usuario creado anteriormente, podrá crear las cuentas de usuarios para que se conecten los usuarios inalámbricos sin tener que acceder a la configuración del DWC-1000


La dirección para ingresar es **http://Direccion_IP_del_DWC-1000/frontdesk**



En la ventana siguiente puede crear un usuario a partir de alguno de los perfiles creados anteriormente.



Para crear un usuario utilizaremos por ejemplo el perfil de Uso, para que el usuario solo pueda utilizar un tráfico de 20MB



Product Page: DWC-1000 Hardware Version: A1 Firmware Version: 4.2.0.6_WW

D-Link

DWC-1000 //

GENERATE USER PAGE HOME LOGOUT

Use's User Accounts

Username :	HS_gQ305
Password :	PmS14IM
Maximum Usage Traffic:	20 MB

Print

WIRELESS CONTROLLER

Presionando el botón **Print** se puede imprimir el usuario y la password para entregar a un cliente en papel en caso de utilizarlo por ejemplo en un hotel.